

















▲METEK® 社のブラシレスブロワモーターは、 航空宇宙、医療、運輸、事務機、エネルギー機器など、 多様なニーズに対応しています





GENERAL INFORMATION	
電圧	12VDC、24VDC
風量	0.18 ~ 0.74 m ³/min
圧 力	3.3∼12.6 kPa
スピード制御	ライン電圧による制御
	外付けドライバーによる制御
ファンサイズ	76∼130 mm
重量	0.3~0.5 kg

- ・超小型ながら最大12.6kPaの高静圧
- ・ライン電圧によるスピードコントロール
- ・ドライバー内蔵でコンパクト設計
- ・超低速運転オプションあり

GENERAL INFORMATION	
電圧	12VDC、24VDC
風量	0.91~1.26 m³/min
圧 力	3.1∼6.2 kPa
スピード制御	0-4VDC信号
	ポテンショメーター調整
ファンサイズ	127 mm
重量	約 0.6 kg

SPECIAL FEATURES

- ・超小型ながら最大1.26㎡/minの大風量
- ・ドライバー内蔵でコンパクト設計
- ・外付けドライバーオプションあり





SPECIAL FEATURES

- 幅広い電圧対応
- ドライバー内蔵でコンパクト設計
- •同じファンサイズで大風量から高静圧まで
- 様々な能力のモデルをご用意



GENERAL INFORMATION	
電圧	120VAC、240VAC
風量	1.6~9.0 m³/min
静圧	11.0∼36.5 kPa
スピード制御	0-10VDC、PWM信号
	ポテンショメーター調整
ファンサイズ	145 mm
重量	約 3 kg

SPECIAL FEATURES

- 120~240VACまで同じ能力
- 同じファンサイズで大風量から高静圧まで
- ・スピードコントロールオプション多数あり
- インレットチューブオプション多数あり

性能、サイズ多数ございます。ご要求仕様を下記までお申し付けください。選定、見積り申し上げます。

株式会社 大 幸 産 業

〒564-0063

大阪府吹田市江坂町1-21-8

06-6385-0531/06-6338-8043

株式会社 ダイコウ産業

〒111-0053

東京都台東区浅草橋5-3-6

03-3861-0391/03-3861-1480